



- 截止频率可变范围 0.1~21.8kHz、2 位数字设定
- LPF、HPF、BPF、BEF、THRU 共 5 种模式
- LPF(低通滤波器)可在最大平坦型(MF)和相位直线型(PL)间切换
- 可通频带增益 0dB、20dB 可切换
- 小型,轻量,低价格

截止频率可变范围	0.1Hz~21.8kHz 2 位十进制数字设定,5 个量程
衰减速度	24dB/oct (低通滤波器,高通滤波器) 1/3 oct 带域宽(带通滤波器)
通道	1
滤波器模式	LPF、HPF、BPF、BEF、THRU 共 5 种模式
滤波器类型	LPF(低通滤波器)可在最大平坦型(MF)和相位直线型(PL)间切换
可通频带增益	0dB~20dB, 可切换(± 0.5 dB)
电源	AC100, 120, 220 or 240V $\pm 10\%$ 可切换
外形尺寸 (mm)	216(W) X 132.5(H) X 290(D)
重量	约 2.6kg