

微小信号测量仪/前置放大器

截光器

5584A



The 5584A is used in conjunction with lock-in amplifiers in optical measurements

- 截止频率：4Hz~400Hz 或 40Hz~4kHz
- 电子束孔径：29mm x 10mm (4Hz~400Hz)
5mm x 10mm (40Hz~4kHz)
- 附有锁相放大器用的参考信号输出端子